

**#20194**

Chargeur universel 90 W Plug&Go pour ordinateur portable

Chargeur universel 90 W pour ordinateur portable avec configuration automatique Plug&Go, compatible avec presque tous les modèles du marché

Principales caractéristiques

- Chargeur universel pour ordinateur portable avec puissance de sortie de 90 W
- Utilisation facile grâce à la configuration automatique Plug&Go
- Compatible avec les ordinateurs portables de marque Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, Medion, MSI, Packard Bell, Samsung, Sony et Toshiba
- Embouts fournis pour les marques les plus courantes d'ordinateurs portables. Service d'embouts de connexion gratuits pour une compatibilité complète
- Système Smart Protection pour une charge sûre et rapide
- Idéal pour le voyage : taille compacte et fonctionnement sur toutes les prises 100-240 V 50/60 Hz



Qu'y a-t-il dans la boîte

- Chargeur d'ordinateur portable avec câbles intégrés
- 7 embouts de connexion interchangeables
- Mode d'emploi

Configuration requise

- Prise électrique murale
- Ordinateur portable d'une marque compatible nécessitant 15 à 20 V et une puissance maximale de 90 W

GÉNÉRAL

Height of main product (in mm)	32 mm	Width of main product (in mm)	55 mm
Depth of main product (in mm)	117 mm	Total weight	432 g

MAINS SOCKET

Power cable length	120 cm
--------------------	--------

OTHER

Power Factor Control	False
----------------------	-------

INPUT

Power plug type	EU	Power source	Wall socket
Input power	100-240V AC 50/60Hz		

PROTECTION

Protections	Over-heat, over-load, short-circuit
-------------	-------------------------------------

COMPATIBILITY

Laptop voltage range	15 - 20 V	Compatible Device Types	Laptop
Compatible Brands	Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, MSI, Medion, Packard Bell, Samsung, Sony, Toshiba		

CONNECTIVITY

Cable length main cable	180 cm	Cable length power input	120 cm
Cable length power output	180 cm		

OUTPUT

Voltage setting	Automatic	Output voltage	16, 19
Max output amperes	4.62 A	Total max output power (W)	90 Watt

FEATURES

Number of tips/connectors included	7	Free Tip / Connector Service available	True
------------------------------------	---	--	------



PRODUCT VISUAL 1



PRODUCT ESHOT 1



PRODUCT TOP 1



PACKAGE VISUAL 1



PACKAGE FRONT 1